



Rs120s/GSM

Larmsändare

**En mångsidig
larmsändare**



Egenskaper

- RS120 är en automatisk larmsändare för anslutning till det allmänna telenätet och/eller GSM-nätet
- Har åtta individuella larmingångar med olika ingångstyper
- Massor med extra funktioner vid larmaktiveringen, som t.ex. Utgångsaktivering, larmfördröjning, ställbara larmnivåer, gruppindelningar, kontrolluppringning, larmkvittering genom motringning, m.m.
- Utgångar med fjärrstyrningsmöjlighet
- Skickar alla de vanligaste larmöverföringsformaten på marknaden
- RS120 är CE märkt och har SBSC intyg
- Rs120 är provad på DET NORSKA VERITAS
- Programmeras via ett lättPC-program



Larmingångar	<p>Åtta individuella larmingång med sju valbara ingångstyper (ingång 1-7) fyra för ingång 8</p> <p>Fyra stycken special-programmerbara ingångsvärden för ingång 1 7</p> <p>Individuell larmfördröjning på 1- 254 sekunder eller 1-254 minuter</p> <p>Två larmkoder en sabotagekod och tre återställningskoden för varje ingång (1-7)</p> <p>En larmkod och en återställningskod på ingång 8</p>
---------------------	---

Telefonnummer	<p>Åtta telefonnummer med arton olika larmöverföringsformat</p> <p>Gruppindelning med fyra grupper med två nummer i varje grupp</p>
----------------------	---

Utgångar	<p>Fyra programmerbara utgångar av typ OC med max belastning 0.2 A</p> <p>Fjärrstyrning av utgångarna</p>
-----------------	---

Övervakning	<p>Telefonlinjekontroll genom spänning och kopplingstonkontroll</p> <p>Kontrolluppringning med valbar intervall 1-254 timmar</p> <p>Kan kvitteras genom motringning.Valbar tid 0.1-25.4 minuter</p> <p>Inbyggt överspänningsskydd</p> <p>Underspänningslarm</p>
--------------------	---

Kodsystem	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> VIA TELE (PSTN) ROBOFON P100 La100 L400 ContactID SIA Uppringning (PLUS-tjänst) SMS (via PSTN) Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric MiniCall Text Franklin </td> <td style="vertical-align: top;"> VIA GSM P100 La100 ContactID SIA SMS SMS OVLS Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric SOS Access </td> </tr> </table>	VIA TELE (PSTN) ROBOFON P100 La100 L400 ContactID SIA Uppringning (PLUS-tjänst) SMS (via PSTN) Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric MiniCall Text Franklin	VIA GSM P100 La100 ContactID SIA SMS SMS OVLS Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric SOS Access
VIA TELE (PSTN) ROBOFON P100 La100 L400 ContactID SIA Uppringning (PLUS-tjänst) SMS (via PSTN) Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric MiniCall Text Franklin	VIA GSM P100 La100 ContactID SIA SMS SMS OVLS Hemtelefon utan motringning Hemtelefon med motringning Hemtelefon med tal Hemtelefon gruppssökning MiniCall Numeric SOS Access		

Tilläggskort	<p>Tilläggskort</p> <p>Lysdiodpanel som indikerar status på ingångar , utgångar och telelinje</p> <p>Tilläggskort för RS120A och RS120E</p> <p>Multicom-modul</p> <p>för överföring enligt multicom systemet(Godkänt av Multicom AB)</p>
---------------------	--

Specifiikationer	<p>Specifikationer</p> <table border="0"> <tr> <td>Spänning</td> <td>9-30 VDC</td> </tr> <tr> <td>Ström</td> <td>30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G</td> </tr> <tr> <td>Mått kretskort</td> <td>100 x 160 x 27 mm</td> </tr> <tr> <td>Mått kapsling</td> <td>155 x 215 x 55</td> </tr> </table>	Spänning	9-30 VDC	Ström	30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G	Mått kretskort	100 x 160 x 27 mm	Mått kapsling	155 x 215 x 55
Spänning	9-30 VDC								
Ström	30 mA i vila, 55 mA larm + 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G								
Mått kretskort	100 x 160 x 27 mm								
Mått kapsling	155 x 215 x 55								

För mer information, kontakta:

